

funkwerk FC4

Das DECT™ Industrial-Handset
im Business-Design mit
Leistungsmerkmalen, die Sie von einem
heutigen Systemhandset erwarten dürfen

funkwerk 
enterprise communications



Neue Leistungsmerkmale:

- ▶ **TFT-Farbdisplay:** 16 Bit / 65536 Farben, bruchstabil gelagert, kratzfeste Displayscheibe
- ▶ **Beleuchtete Tasten,** abriebfest, mit farbigen Hotkeys für Direkteinstieg in Icon-basierte Menüführung
- ▶ **20 MIDI-Klingeltöne,** Melodie und Lautstärke für intern und extern getrennt einstellbar, für hohe Umgebungslautstärke geeignet
- ▶ **Signalisierung:** Lang, kurz, Vibrator und Licht; für intern, extern und Message getrennt einstellbar
- ▶ **Diversity-DECT-Antenne** mit verbesserten Empfangseigenschaften
- ▶ **Lithium-Ionen-Wechsel-Akku,** 650 mAh, modernes Akkumanagement mit genauer Füllstandsanzeige
- ▶ **Lokales Telefonbuch:** 500 Einträge mit Name, zwei Telefonnummern und drei Infozeilen
- ▶ **Anruf- und Gesprächsliste** mit Datum und Uhrzeit sowie **Wahlwiederholungsliste,** jeweils 20 Einträge, mit Telefonbuch-Übernahmefunktion
- ▶ **Messaging:** Manuelle Quittung, menügeführt
- ▶ **Echtzeituhr und Kalender** mit Weckfunktion
- ▶ **Tastensperre** manuell und automatisch (1/3/5 Min. einstellbar)
- ▶ **Notruftaste,** auch mit Message- und Prog-Funktionen belegbar
- ▶ **Headsetbuchse,** Lautsprecher (Klingelton) bei Headsetbetrieb per Menü ein-/ausschaltbar
- ▶ Alle User-Einstellungen werden auf einer 128 KByte-**MemCard** gespeichert
- ▶ **Zubehör:** Klipp, Headset, Trage- und Schutztaschen aus dem FC1-Programm



funkwerk FC4

DECT™ Industrial-Handset

Mit der Handset-Familie funkwerk FC4 präsentiert Funkwerk eine neue Generation von Endgeräten, bei denen besonderer Wert auf aussagekräftige Darstellung der geführten Telefonieaktivitäten und auf schnelle Reaktionsmöglichkeit gelegt wurde.

Eingehende Anrufe sowie Einträge in der Anruf-, Wahlwiederholungs- und Gesprächsliste werden automatisch mit Namenseinträgen verknüpft und dargestellt. Indikatoren signalisieren verpasste Anrufe und Messages.

Der Nutzer hat stets einen klaren Überblick über den aktuellen Status des Gerätes. Wichtige Funktionen wie Rückruf, Einstieg in das Telefonbuch oder die Wahlwiederholungsliste sind über einen Tastendruck (Shortcut) erreichbar.

Das hochauflösende, beleuchtete Farbdisplay, die neu gestaltete Symbol-basierte Bedieneroberfläche und die ebenfalls beleuchtete Tastatur mit farbigen Menütasten machen die Bedienung des FC4 extrem einfach und zum Vergnügen.

Zeitgemäße Akkutechnologie mit modernstem Power Management und die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten für Bedienung und Signalisierung machen die Handsets der FC4-Serie äußerst ergonomisch – das bedeutet zusätzliche Sicherheit für Bedienung und Information.



Funkwerk Enterprise Communications GmbH
John-F.-Kennedy-Str. 43-53
D-38228 Salzgitter

Telefon: +49-1805 - 66 99 92*
Telefax: +49-5341 - 285-709

www.messaging.funkwerk-ec.com

funkwerk
enterprise communications

Technische Daten DECT™-Handset funkwerk FC4

Abmessungen	Maße (L x B x H, in mm)	ca. 141 x 47 x 20 (mit Klipp* ca. 141 x 47 x 30)
	Gewicht (mit Akku)	ca. 106 g (mit Klipp* 113 g)
Schutzklasse und Temperaturbereiche	IP-Schutzklasse	IP 65 (strahlwassergeschützt und staubdicht)
	Fallhöhe (alle Seiten auf Beton)	2 m (ohne Funktionsstörung)
	Temperaturbereich	Betrieb: -10 ... +55 °C Akkuladung: +5 ... +40 °C Lagerung (kurzzeitig): -25 ... +55 °C
Stromversorgung	Li-Ion-Wechselakku	650 mAh
Akkustandzeit	Ladezeit	ca. 5 Std.
	Standby	ca. 32 - 150 Std.**
	Dauergespräch	ca. 12 - 17 Std.**
DECT™ HF	Frequenzbereich	1,88 ... 1,9 GHz
	Sendeleistung	Mittelwert 10 mW; Spitzenwert 250 mW
Akustik	Akustische Signalisierung	80 - 90 dB SPL*** in 30 cm Entfernung
	Lautsprecher	an der Rückseite
	Freisprechen	sehr gute Sprachverständlichkeit
	Vibrationsmelder	zusätzliche oder stumme Signalisierung
Speicher	Mem-Card	128 KB für Telefonbuch, Anruf- und Gesprächslisten sowie alle User-Daten

Zubehör für funkwerk FC4

Ladegeräte und Akkus	Einzelladegerät Komfortladegerät für Zweitakkuladung Wechselakku
Gürteltrageklipp	stabil, angeschraubt
Headsets	Headset mit Gesprächssteuertaste, für seitliche Headsetbuchse
Taschen	Leder-Tragetasche, Köcher mit Gürtelschlaufe Schutztasche, geschlossen, mit Fenster
Software	Mem-Card-Tool für Windows 2003, XP und Vista, inklusive USB Card Reader

*) Zubehör

**) Mit / ohne Ruhedisplay-Beleuchtung

***) Je nach gewähltem Klingelton, daher auch für laute Umgebung geeignet