

SeCom Excellence C

Analoges Ergonomie-Telefon

SeCom Excellence C, spezielles analoges Ergonomie-Telefon, konform zu den Anforderungen der Richtlinie für Barrierefreie Lebensräume VDI 6008. Für den universellen Einsatz an Nebenstellen und an SeCom Wählgeräten – unabhängig vom SeCom Bewohnernotrufszenario.

Der Apparat wurde speziell unter dem Aspekt der Barrierefreiheit entwickelt. Einsatzgebiete sind z. B. Altenheime und Geriatriebereiche in Krankenhäusern, welche bereits über separate Notrufsysteme verfügen und ergänzend geeignete Wohnertelefone einsetzen möchten. Um keine Abhängigkeit vom 220 V-Netz zu schaffen, wurde bewusst auf ein Steckernetzteil verzichtet.

Leistungsmerkmale

- Extra große, konkav eingebettete Wähl- und Funktionstasten mit erweitertem Tastenabstand für eine sichere Fingerführung
- Kontrastfarben für die Höreraufnahme und den Ziffernblock
- Ergonomisch gestaltete Höreraufnahme mit Griffmulde
- „Lebenslange“ antibakterielle Oberflächen, durch eine patentierte, organische – nicht toxische Kunststoffbeimischung
- Integrierter Induktivkoppler für die Hörgeräte-Tauglichkeit
- Intelligente (kontextgesteuerte) Lautstärkeinstellung für Hörer und Lautsprecher mit +/- Tasten (ertastbar: „+“ konvexe Taste, „-“ konkave Taste)
- Gesprächsannahme und Beendigung auch per Sondertaste (bei abgenommenem Hörer oder Benutzung einer Sprechgarnitur)
- Optische Anrufnummernanzeige mit extra großen Ziffern im Display (CLIP-Funktion) und zusätzlicher LED-Signalisierung (rotes blinkendes Licht im Rhythmus des Rufsignals)
- Normalwahl mittels Tastatur (dabei extra große Ziffernanzeige im Display)
- Wahlwiederholung der letzten gewählten Rufnummer
- Rückruf zur letzten Rufnummer mit CLIP-Funktion
- Zielwahl (10 Ziele in 2 Ebenen) Die Zielwahltasten sind in der ersten Ebene mit dem Leistungsmerkmal der Freisprech-Option (siehe unten) ausgestattet, so dass sich diese für die Verwendung als Notruf- und/oder Servicerruftasten eignen (rote Tastatureinlage mit Schwesternsymbol ist im Lieferumfang enthalten)
- Freisprech-Option für Zielwahlnummern. Die Ziele können so programmiert werden, dass der Apparat bei Ihrer Auswahl automatisch in den Freisprechmodus geschaltet wird.
- Zielwahltastenebenenauswahl mittels Symboltaste (damit die Notruffunktion nicht versehentlich verloren geht, ist die Funktion dieser Taste nur nach Abheben des Hörers oder im Freisprechbetrieb aktiviert)
- Direktwahl/Sperren, programmierbar (Babyruf)
- Lauthören
- Freisprechen
- Signaltaste (Flash 80 ms; 120 ms; 600 ms programmierbar)
- Grundsätzlich auf MFV-Wahl eingestellt
- Tonruflautstärke programmierbar (7 Stufen) mit Kontrollruf
- Tonrufmelodie programmierbar (7 Melodien) mit Kontrollruf



- Eine Anlagenkennziffer AKZ (max. 5 Zeichen) ist programmierbar (nach AKZ wird eine Pause von 3 Sekunden eingefügt)
- Programmier Taste zum Programmieren von Rufnummern und Telefonfunktionen
- Schnittstelle (8-poliger Westernstecker) für 2 potentialfreie Kontakte. Die Kontakte können eine Wahl für die erste Ebene der Zielwahltaste 1 und 5 auslösen (z. B. für Saug-Pusterohr/ Birntaster)
- Gesprächsannahme und Auflegen mit dem potentialfreien Kontakt der Taste 5
- Display: 16-stellige 7 Segment-Anzeige mit Piktogrammen (international einsetzbar)
- 6 m Anschluss schnur mit Westernstecker und TAE-Adapter

SeCom Excellence C

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--|
| Abmessung (B x H x T) | 230x93x238 mm (mit Hörer) |
| Gewicht | Ca. 1050 g |
| Gehäusefarben | Eisgrau/dunkelblau |
| Gabelumschaltertaste | Kontrastfarbe zum Gehäuse |
| Tastensatz | Platingrau; Schrift schwarz |
| Zielwahltasten | Transparenter Deckel |
| Anschlussbuchse | 1 x RJ11 6/4-polige modulare Buchse für die Anschlussleitung 1 x RJ 45 8-polige modulare Buchse für bis zu zwei externe Auslöser (Birntaster, Saug-Pusterohr etc.) 1 x 4/4-polige modulare Buchse für Hörschnur oder Headset |

Über Avaya

Avaya ist einer der weltweit führenden Anbieter von Kommunikationsanwendungen für Unternehmen. Das Unternehmen bietet führenden Firmen und Organisationen weltweit Services rund um Unified Communications und Contact Center sowie weitere verwandte Dienste sowohl direkt als auch über Partner an. Unternehmen aller Größen verlassen sich auf Avayas moderne Kommunikationssysteme, um ihre Effizienz, Zusammenarbeit, Kundendienstleistungen und Wettbewerbsfähigkeit zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.avaya.de.



INTELLIGENTE KOMMUNIKATION

Avaya GmbH & Co. KG
Kleyerstraße 94
D-60326 Frankfurt/Main
T 0800 GOAVAYA bzw.
T 0800 4628292
infoservice@avaya.com
avaya.de

Avaya Austria GmbH
Donau-City-Str. 11
A-1220 Wien
T +43 1 878 70-0
avaya.at

Avaya Switzerland GmbH
Hertistrasse 31
CH-8304 Wallisellen
T +41 44 878 1414
avaya.ch

© 2009 Avaya Inc. und Avaya GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Avaya und das Avaya-Logo sind Marken von Avaya Inc. und Avaya GmbH & Co. KG. und können in bestimmten Gerichtsbarkeiten eingetragen sein.

Alle durch ®, ™ oder SM gekennzeichneten Marken sind eingetragene Marken, Service-Marken bzw. Marken von Avaya Inc. und Avaya GmbH & Co. KG.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

IND3667 · GE · 04/09 WAK · Änderungen vorbehalten · Gedruckt in Deutschland auf 100% chlorfreiem Papier.