

## Analogtelefon T3 Standard

### Kurzinformation

Einheitliches Design für digitale und analoge Telefone. Dieser Gedanke liegt unseren neuen Analogtelefonen zu Grunde. Das T3 Standard ist rein leitungsgespeist, d.h. Batterien sind nicht notwendig. Durch Montage des optionalen T3-Wandhalters kann das T3 Standard auch als Wandtelefon eingesetzt werden. Frei gegeben wird das T3 Standard ausschließlich für den Einsatz hinter TK-Anlagen. Verträglichkeitstests wurden an den analogen Anschlüssen der aktuellen Integral TK-Anlagen (Integral 5, Integral 55) positiv durchgeführt. Nicht getestet ist der Betrieb an den Telefonanlagen fremder Hersteller.

Das T3 Standard entspricht den europäischen Vorschriften für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit (CE-Konformität). Die Displaysprache ist deutsch, englisch oder spanisch einstellbar, die Defaulteinstellung ist deutsch.



### Leistungsmerkmale des T3 Standard

Leistungsmerkmal	T3 Standard
Anrufliste	X (64 Einträge)
> Anzeige Name (16-st.), Ruf-Nr. (16-st.), Zeit und Tag des Anrufs	X
> Anzeige für neu eingegangene Anrufe	X (LED & Icon)
> Zähler für neu und insgesamt eingegangene Anrufe	X
> Löschung einzelner Anrufe und Gesamtliste	X
> Rückruf aus Anrufliste	X
> Telefonnummer von der Anrufliste in das Telefonbuch übernehmen	X
Babyruf	---
CLIP (Rufnummernanzeige)	X (ETSI FSK)
Display	LCD, 3-zeilig: 1 x Symbole + Uhrzeit, 1x numerisch, 1 x alpha
Display-Kontrast	4-stufig einstellbar
Elektronisches Schloss	---

Leistungsmerkmal	T3 Standard
Freisprechen	X
Gebührenanzeige (Einzel, Summe)	---
Gebührenkonten	---
Gesprächsdaueranzeige	X
Hörgeräte - Kompatibilität	X
Kurzwahlspeicher	10 Ziele
Lauthören	---
Lautstärkeregelung Lautsprecher	stufenlos
Mikrofon-Stummschaltung (Mute)	---
Message-Waiting-Anzeige	LED (Voraussetzung: CLIP)
Optische Anrufsignalisierung	LED
Programmierbare Sperrnummern	---
R-Taste	Flash (300 o. 100 ms)
Stromversorgung	leitungsgespeist
Telefonbuch	X (90 Einträge)
Tonruflautstärke einstellbar	laut / mittel / leise
Tonrufmelodie einstellbar	---
Uhrzeitanzeige	X
Wahl bei aufliegendem HA	X
Wahlverfahren	MFV
Wahlwiederholung	X
Wahlwiederholung, automatische	---
Wandmontage	über T3 Standard-Wandhalter
Zielwahltasten	10

#### Technischer Hinweis:

- Parallelbetrieb mit Anrufbeantworter oder Fax nicht möglich, die Zusatzgeräte funktionieren nicht.
- Headsetanschluss über die Hörer-Schnittstelle wird nicht empfohlen.