

TENOVIS

Wir entwickeln Vorsprung.



Telefon SECOM-Prima



**SECOM-Komponente
für den Bewohnernotruf**



Telefon SECOM-Prima von Tenovis

Der analoge Telefonapparat SECOM-Prima mit integrierten Rufanlagenfunktionen ist speziell für den SECOM-Bewohnernotruf vorgesehen.



Telefon SECOM-Prima

Leistungsmerkmale

- Rote Notruftaste mit Schwesternsymbol
- Gelbe Vitalmeldetaste mit Smiley
- LED als Beruhigungslampe (Signalisierung der Notrufauslösung)
- Aufnahme für Pfleger-Anwesenheitsklinke (grün eingefasst)
- Anschluss für Birntaster
- Kontraststarke Tastaturfarbe
- Wahlverfahren MFV
- 4 Programmtasten (Tasten M 1-4)
- Wahlwiederholung
- 10 Kurzwahlziele
- R-Taste (Flash/Hook-Flash)
- Rufonlautstärke einstellbar
- Optionale Wandmontage (Wandhalter separat bestellbar)

Technische Daten

Telefon SECOM-Prima

Abmessungen (B x H x T)	175 x 90 x 230 mm (mit Hörer)
Gewicht	580 g
Farben:	
- Gehäuse	Weißgrau
- Tastensatz	Dunkelgrau (RAL 7022), Bedruckung weiß
- Notruftaste	Rot
- Vitalmeldetaste	Gelb
- Klinkenaufnahme	Grün
Speisung	a/b
Stecker	Westernbuchse (RJ45 6-polig) für Anschluss an SECOM MFV-Wahlgeber (6 m Anschluss-schnur ws6/ws8 im Lieferumfang enthalten) Westernbuchse (RJ45 8-polig) für Birntasteranschluss (SECOM BTS1)

Tenovis
Kleyerstraße 94
D-60326 Frankfurt/Main

Info-Service in Deutschland
zum Nulltarif
Telefon 08 00 - 2 66 10 00
Telefax 08 00 - 2 66 12 19

www.tenovis.com
info.service@tenovis.com