


Einbruchmelderzentralen

Produkt	Artikel-Nr.	Bezeichnung	VdS Nr.	KI.
		EINBRUCHMELDERZENTRALEN Z 200		
	130008	Z 200 Einbruchmelderzentrale		
	130009	Z 201 Einbruchmelderzentrale mit Schlüsselschalter		
		Kompaktzentrale für Kleinobjekte mit 4 Meldergruppen Übertragungsgeräte integrierbar		
		- 3 Meldergruppen (2 Differential-, 1 Ruhestromgruppe) - 1 Sabotagegruppe (Ruhestromgruppe) - Überfallgruppe programmierbar - 1 Sicherungsbereich - Scharfschaltung über Dauer- oder Impulskontakte - verschiedene Übertragungsgeräte integrierbar - Scharfschalt- und Alarmverzögerung als Option - Relaisplatine (bis 3 Relais) als Option - Lötverteilerleisten integrierbar - integriertes Bedien- und Anzeigeteil - frei beschriftbare Frontfolie für das Bedien- und Anzeigeteil - 2 Alarmausgänge für akustische Alarmgeber - 1 Alarmausgang für optische Alarmgeber - 1 Signalausgang für Blockschlossspule - 1 Signalausgang für Mehrfach-Funktionssummer - 1 Signalausgang für Unscharf-Meldung - integriertes Netzladeteil - Notstromakku bis zu 12V / 7Ah - montagefreundliches, stabiles Stahlblechgehäuse - bei Version Z 201 Schlüsselschalter für scharf / unscharf		
		Technische Daten: Anschlussspannung: 230V / AC, 50Hz Betriebsspannung: 12V / DC Stromaufnahme: 5mA Notstromversorgung: 12V Akku, bis 7Ah Betriebstemperatur: +5°C bis +40°C Alarmausgänge: je 12V / 1A, kurzschlussfest Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet Abmessungen: H236 x B320 x T111mm Farbe: signalweiß		
	ZUBEHÖR			
	240065	Akku 2Ah (Details siehe Seite 16-1)		
	240066	Akku 7Ah (Details siehe Seite 16-1)		
	131063	Bedien- und Anzeigenfolie Ersatzfolie zur freien Beschriftung des Bedien- und Anzeigeteiles der Z 200		
	131065	Individuelle Folienbeschriftung Bedruckung der Folie für das Bedien- und Anzeigeteil nach Kundenwunsch *Nettopreis (nicht rabattfähig)		

3